

Acessórios



Contato Elétrico

Acessórios mecânicos, que quando acionados abrem ou fecham os contatos, acionando alarmes sonoros e/ou luminosos ou quando acoplados a relés elétricos comandam o funcionamento de máquinas ou equipamentos.

Possuem 2 formas, contato de encosto e contato com magneto, que é indicado para processos onde ocorra vibrações. São montados em instrumentos com diâmetros nominais 100 e 160mm (outros sob consulta).

COMBINAÇÃO	QUANTIDADE DE CONTATOS	COMANDOS	ESQUEMA
NA	1	FECHA QUANDO A PRESSÃO SOBE ABRE QUANDO A PRESSÃO BAIXA	
NF	1	ABRE QUANDO A PRESSÃO SOBE FECHA QUANDO A PRESSÃO BAIXA	
NA NA	2	FAIXA INICIAL: 1 E 2 ABERTOS FAIXA CENTRAL: 1 FECHADO E 2 ABERTO FAIXA FINAL: 1 E 2 FECHADOS	
NF NF	2	FAIXA INICIAL: 1 E 2 FECHADOS FAIXA CENTRAL: 1 FECHADO E 2 ABERTO FAIXA FINAL: 1 E 2 ABERTOS	
NA NF	2	FAIXA INICIAL: 1 ABERTO E 2 FECHADO FAIXA CENTRAL: 1 E 2 FECHADOS FAIXA FINAL: 1 FECHADO E 2 ABERTO	
NF NA	2	FAIXA INICIAL: 1 FECHADO E 2 ABERTO FAIXA CENTRAL: 1 E 2 ABERTOS FAIXA FINAL: 1 ABERTO E 2 FECHADO	